



Central de alarme monitorada
Ethernet com 16 zonas (8 + 8 + 24 sem fio)*

AMT 1016 NET

- » Comunicação de dados via tecnologia ethernet
- » Opção de configuração remota via TCP/IP



L	A	P
273 mm	290 mm	84 mm



Empresa de monitoramento



INTERNET



Internet IP

Especificações técnicas

Gerais	
Tensão de alimentação	Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático)
Consumo em standby (127 V)	1,7071 Wh
Consumo em standby (220 V)	1,6875 Wh
Consumo em operação	Varia de acordo com o consumo dos acessórios ligados à saída AUXILIAR e à saída de SIRENE.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Corrente saída auxiliar	1,2 A / 14,5 VDC
Supervisão contra corte e curto-circuito na sirene	Sim, necessário resistor de 2K2 Ω
Corrente de saída de sirene	1 A com bateria de gel selada (7 A/h / 12 V) 400 mA sem bateria
Carregador de bateria	Carregador inteligente
Número de PGM na placa	2, chaveada negativo 50 mA / 12 VDC
Buffer de eventos	256 eventos com data e hora
Memória para dispositivo sem fio	128 dispositivos, necessário XAR 2000 / XAR 4000 SMART
Número de dispositivos no barramento BUS	4 teclados e 4 receptores XAR 2000 / XAR 4000 SMART
Supervisão e proteção do barramento BUS	Sim
Distância máxima entra a central e os dispositivos BUS	100 m / AWG 10 x 26
Zonas	
Número de zonas com fio	Máximo de 24 (com 4 teclados)
Número de zonas na placa	16 no modo duplicado
Número de zonas por teclado	2
Resistor instalação de zonas	Zona alta 3K9 Ω, zona baixa 2K2 Ω, resistor final de linha 2K2 Ω (incluso)
Resistência máxima de cabeamento de zona	100 Ω por zona
Número de zonas sem fio	24 Necessário XAR 2000 / XAR 4000 SMART
Comunicação Ethernet	
Número de memória para envio de eventos via IP	2 destinos, fixos ou dinamicos
Base de velocidade	10/100Mbps
Base do protocolo	TCP/IP
Consumo de banda	< 1 KB por evento
Teste periódico	Programado em minutos. Mínimo de 1 minuto
Software para download e upload plataforma windows	Sim, gratuito (www.intelbras.com.br). Necessário conexão com internet banda larga e porta 9010 liberada

Teclado XAT 2000 LCD (não incluso)



Conheça também



Sistema SMART



Linha de alarmes não monitorados



Linha de sensores passivos



Linha de centrais de cerca elétrica

