

# Comparativo Centrais de alarme



**intelbras**  
Sempre próxima

## Centrais de alarme não monitoradas

|  | ANM 2003 | ANM 2004         | ANM 2008         | ANM 3004 | ANM 3008 |
|--|----------|------------------|------------------|----------|----------|
|  |          |                  |                  |          |          |
| Especificações técnicas  |          |                  |                  |          |          |
| Zona mista   | não      | 2                | 4                | 4        | 8        |
| Zona com fio   | 1        | 2                | 4                | 4        | 8        |
| Zona sem fio   | 2        | 2                | 4                | 4        | 8        |
| Partições  | 1        | 4                | 8                | 4        | 8        |
| Permite teclado (adiciona 2 zonas)   | Não      | 1 (XAT 3000 LED) | 2 (XAT 3000 LED) | Não      | Não      |
| Autoarme   | Sim      | Sim              | Sim              | Sim      | Sim      |
| Zonas programáveis   | Sim      | Sim              | Sim              | Sim      | Sim      |
| Deteção de curto e corte da sirene   | Não      | Sim              | Sim              | Não      | Não      |
| Deteção de corte de linha  | Não      | Não              | Sim              | Não      | Não      |
| Recepção de sensores sem fio   | 30       | 48               | 48               | 30       | 30       |
| Possibilita acionamento através de senhas  | Não      | 9                | 9                | 1        | 1        |
| Acesso remoto via telefone   | Não      | Sim              | Sim              | Não      | Não      |
| Discagem para telefones  | Não      | 6                | 6                | 5        | 5        |
| Zona 24 horas  | Sim      | Sim              | Sim              | Sim      | Sim      |
| Função Pânico  | Sim      | Sim              | Sim              | Sim      | Sim      |
| Saída PGM  | Não      | Não              | 1                | Não      | Não      |
| Fonte chaveada Full Range  | Sim      | Sim              | Sim              | Sim      | Sim      |

## Centrais de alarme monitoradas

AMT 2008 RF



AMT 2110



AMT 2010



AMT 2018



### Especificações técnicas

|  |     |              |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|
| Zona com fio                                 | 8   | 10           | 10           | 18           |
| Zona sem fio                                 | 8   | 16**         | 16**         | 24**         |
| Partições                                    | 2   | 2            | 2            | 2            |
| Permite teclado (adiciona 2 zonas)           | 4   | 4            | 4            | 4            |
| Autoarme                                     | Sim | Sim          | Sim          | Sim          |
| Zonas programáveis                           | Sim | Sim          | Sim          | Sim          |
| Deteção de curto e corte da sirene           | Sim | Sim          | Sim          | Sim          |
| Deteção de corte de linha                    | Sim | Sim          | Sim          | Sim          |
| Recepção de dispositivos sem fio**           | 128 | 128          | 128          | 128          |
| Possibilita acionamento através de senhas    | 64  | 64           | 64           | 64           |
| Acesso remoto via telefone                   | Sim | Sim          | Sim          | Sim          |
| Discagem para telefones                      | 8   | 8            | 8            | 8            |
| Teclado incluso                              | Não | XAT 3000 LED | XAT 2000 LCD | XAT 2000 LCD |
| Função Pânico                                | Sim | Sim          | Sim          | Sim          |
| Saída PGM                                    | 1   | 2            | 2            | 2            |
| Fonte chaveada Full Range                    | Sim | Sim          | Sim          | Sim          |
| Contas de monitoramento                      | 2   | 2            | 2            | 2            |
| Identificação de usuário por controle remoto | Sim | Sim          | Sim          | Sim          |
| Buffer de eventos                            | 256 | 256          | 256          | 256          |
| Comunicação Ethernet                         | Não | Não          | Não          | Não          |
| Comunicação GPRS                             | Não | Não          | Não          | Não          |

\*\* necessário o uso do receptor XAR 4000 SMART

## Centrais de alarme monitoradas

|  | AMT 1016 NET  | AMT 2018 E   | AMT 2118 EG   | AMT 2018 EG   | AMT 4010 SMART  |
|--|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Especificações técnicas                      |   |  |   |   |   |
| Zona com fio                                 | 16  | 18   | 18  | 18  | 10 (até 64*)  |
| Zona sem fio                                 | 24**  | 24**   | 24**  | 24**  | 48**  |
| Partições                                    | 2   | 2  | 2   | 2   | 4   |
| Permite teclado (adiciona 2 zonas)           | 4   | 4  | 4   | 4   | 4   |
| Autoarme                                     | Sim   | Sim  | Sim   | Sim   | sim   |
| Zonas programáveis                           | Sim   | Sim  | Sim   | Sim   | sim   |
| Deteção de curto e corte da sirene           | Sim   | Sim  | Sim   | Sim   | sim   |
| Deteção de corte de linha                    | Não   | Sim  | Sim   | Sim   | sim   |
| Recepção de dispositivos sem fio**           | 128   | 128  | 128   | 128   | 128   |
| Possibilita acionamento através de senhas    | 64  | 64   | 64  | 64  | 64  |
| Acesso remoto via telefone                   | Não   | Sim  | Sim   | Sim   | sim   |
| Discagem para telefones                      | Não   | 8  | 8   | 8   | 8   |
| Teclado incluso                              | Não   | XAT 2000 LCD   | XAT 3000 LED  | XAT 2000 LCD  | XAT 2000 LCD  |
| Função Pânico                                | Sim   | Sim  | Sim   | Sim   | sim   |
| Saída PGM                                    | 2   | 2  | 2   | 2   | Até 19****  |
| Fonte chaveada Full Range                    | Sim   | Sim  | Sim   | Sim   | sim   |
| Contas de monitoramento                      | 2   | 2  | 2   | 2   | 4   |
| Identificação de usuário por controle remoto | Sim   | Sim  | Sim   | Sim   | sim   |
| Buffer de eventos                            | 256   | 256  | 256   | 256   | 256   |
| Comunicação Ethernet                         | Sim   | Sim  | Sim   | Sim   | XEG/XE 4000 SMART***  |
| Comunicação GPRS                             | Não   | Não  | Sim   | Sim   | XEG/XG 4000 SMART***  |

\* com o uso do módulo XEZ 4008 SMART

\*\* necessário o uso do receptor XAR 4000 SMART

\*\*\*opcional

\*\*\*\*necessário XEP 4004 SMART

## Eletrificadores

XEL 5001



ELC 5001



HIGH POWER ELC 5002



HIGH POWER ELC 5003



### Especificações técnicas

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saídas   | 02           | 01           | 04           | 04           |
| Tensão   | 20.000       | 12.000       | 20.000       | 21.000       |
| Energia em joule na saída                            | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 1,2          |
| Capacidade de dispositivos sem fio                   | X            | 30           | 30           | 30           |
| Opções de tempo de sirene                            | X            | 99           | 99           | 99           |
| Ajuste de sensibilidade no disparo por centelhamento | Fixo         | Fixo         | 31           | 31           |
| Perímetro de cobertura                               | 1600m linear | 1600m linear | 5000m linear | 7000m linear |

intelbras

Siga a Intelbras  
nas redes sociais:

