



Rádio Comunicador

- » 26 canais + 121 subcanais
- » Utiliza a banda FRS/GMRS*
- » Compatível com pilhas recarregáveis
- » Até 10 horas de conversação*
- » Compatibilidade com carregadores portáteis
- » Compatível com fones de padrão P1* (Não incluso)
- » Função VOX* / SCAN*
- » Áudio alto e nítido



O RC 4000 junta as principais funcionalidades para lhe proporcionar uma comunicação imediata, ágil e confiável, sem depender de sinal de operadora, instalações complicadas ou licenças. Faça a gestão da sua comunicação e veja como o produto traz praticidade para o seu dia a dia ou momentos de lazer, tudo isso com discrição e eficiência.

Especificações técnicas

Faixa de frequência	462,5625 – 467,7125 Mhz
Potência nominal	500 mW
Quantidade de canais / subcanais	26 / 121 (38CTCSS e 83 DCS)
Tempo de carga	6 horas (com as pilhas recarregáveis que acompanham o produto)
Duração da bateria	10 horas (90% Repouso / 5% Conversando / 5% Recebendo)
Tipo de Bateria	Pilhas recarregáveis AAA 1,2 V / NI-MH
Fonte de alimentação	Ent: 100-240Vac ~ 50/60Hz (automático) Saída: 5Vdc / 0,55A
Alcance	Montanha e Vale -> até 20KM Lago / Mar -> até 7KM Área Urbana -> 2 KM
NCM / Anatel	8517.12.11 / 07555-19-00160
SKU / EAN / DUM14	4528103 / 7896637602969 / 87896637602965

Conjunto de Facilidades

Compatibilidade com fones e carregadores portáteis	Abertura superior com entrada para fone P1 e Micro USB-B. (Fone não incluso)
Interoperabilidade	Compatível com rádios analógicos de mesma faixa de frequência. (ex.: Linha 5000 e Twin Waterproof)
Função VOX	Ativa e desativa a conversação através dos fones de ouvido.
Função SCAN	Monitore até duas frequências.
Função Chamada	Envie um sinal aos outros rádios para chamar a atenção
Peso do portátil (incluindo bateria)	130g
Dimensões do portátil	A 16,5 x L 5,0 x P 3,0
Garantia	1 ano

OBS: * Consulte o manual de instruções para informações detalhadas dessa função / característica.



Conteúdo da embalagem

- » 2x Rádios Comunicadores
- » 2x Clip Belt
- » 6x Pilhas Recarregáveis
- » 1x Fonte de Alimentação "Y"
- » 1x Manual de instruções

