



Teclado sem fio

- » Teclado sem fio para comunicação e interação com a central
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Bateria de longa duração



O teclado XAT 8000 foi desenvolvido pela intelbras para configurar, verificar status e interagir com a central de alarme AMT 8000. A comunicação entre o teclado e a central é feita através de sinal sem fio, o que torna a instalação fácil e prática. Além disso, conta com proteção de criptografia de dados e bateria de longa duração. Com a central de alarme AMT 8000, você pode utilizar até 16 teclados XAT 8000.

Especificações técnicas

Gerais

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Acionamento | 20 teclas independentes |
| Frequência de operação | Sinal RF de 915 a 928 MHz |
| Modulação | DSSS BPSK 40 kbps |
| Potência máxima transmissão | 11 dBm |
| Alcance de transmissão | 600 metros com barreira |
| Alimentação (DC) | 4 pilhas tipo CR 2450 de 3,0 volts |
| Temperatura de operação | -10 a 50 °C @ 90% de umidade |
| Compatibilidade | Central de alarme AMT 8000 |
| Homologação Anatel | Sim |

Especificações técnicas

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Proteção contra violação | Chave Tamper |
| Anti-jamming | Contra sinais invasivos |
| Cor | Branco |
| Dimensões (L × A × P) | 126 × 128 × 22 mm |
| Peso | 226 gramas |

Fotos do produto

