

CIC 06L

Central de alarme convencional



A central de alarme de incêndio CIC 06L, do tipo convencional, é ideal para pequenos ambientes. Com excelente custo-benefício, comporta até 6 laços e 20 dispositivos por laço. É de fácil operação, permitindo que o usuário faça as configurações pelo teclado e monitore o sistema com agilidade através do painel com LEDs. Tem uma saída de sirene e duas de contato seco para sinalização de falha e alarme. Esse modelo não acompanha bateria.

- » Painel com LEDs
- » Temporização para disparo de alarme geral
- » 2 saídas auxiliares relé (contato seco)
- » Monitoramento do laço aberto e laço de sirene
- » Proteção contra surtos de tensão

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac
Tensão operacional	12/24 Vdc
Corrente de vigília por dispositivo	<0,1 mA @ 24 V
Corrente de alarme por dispositivo	10 a 50 mA @ 24 V
Interface de operação	4 teclas e 17 LEDs
Baterias (não inclusas)	12 V – 1,2 Ah
Laços de detecção	6 (comprimento máximo do laço = 2.000 m com fio 0,75 mm ²)
Forma de detecção	Corrente no laço
Saída de sirene	1 saída supervisionada de 1,1 A
Saída de relé	2 saídas de contato seco NA ou NF (máx. 30 V – 2 A)
Temperatura de operação recomendada	0 a 50 °C
Grau de proteção	Instalação em ambientes internos e protegidos de intempéries
Dimensões (L x A x P)	200 x 260 x 90 mm

Fotos do produto

