

Guia de instalação

CM301

Cadastrador biométrico

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Automatiza.

O cadastrador biométrico CM301 foi desenvolvido para facilitar o cadastramento de chaves biométricas (impressões digitais) dos usuários e deve ser utilizado em conjunto com o software NetControl. As chaves devem ser utilizadas nos leitores LE310P.

1. Especificações técnicas

- » **Tensão de alimentação:** 5 Vdc (USB)
- » **Sensor:** leitor óptico de digitais
- » **Temperatura de operação:** 0 °C a 60 °C
- » **Resolução de captura:** 400 dpi
- » **Sistemas operacionais:** Windows® 7, 8 e Server 2008

2. Instalação física

- » Conecte o dispositivo em uma das entradas USB do computador estação de cadastramento.

3. Instalação do software

1. Execute o instalador do driver controlador do equipamento.
 - » Este instalador pode ser encontrado no site da Automatiza ou no instalador do NetControl pacote 48 patch 10 ou superior.
2. Selecione o idioma desejado e clique em *Ok*.
3. Clique em *Avançar*.
4. Escolha a pasta de instalação e clique em *Avançar*.
 - » Recomendamos fortemente que seja a mesma pasta onde foi instalado o software de controle de acesso NetControl.
5. Clique em *Instalar*.
6. Confirme a criação do serviço e clique em *Ok*.
7. Conclua a instalação clicando em *Concluir*.
8. Verifique se o serviço do *Windows® Bio3000CadMesaSrv* foi criado e iniciado.

Atenção: adicione exceções de antivírus para que o arquivo SPL_ASO15.dll não seja movido para a quarentena ou apagado (arquivo localizado em ...Windows\SysWOW64 ou ...Windows\System32).

4. Configuração

1. Entre no software *Módulo configuração*, clique em *Conexão Módulo* e em seguida clique em *Novo* para criar uma nova conexão.
2. Configure a conexão atribuindo nome, servidor, tipo de conexão (TCP) e IP: porta (IP: porta da máquina onde o cadastrador está plugado e porta 5001).
3. Clique no botão *Conexão módulo* e, em seguida, clique em *Novo* para criar uma nova conexão.
4. Clique em *Módulo biometria* e, em seguida, em *Novo*, para criar um módulo biométrico.
5. Configure o módulo atribuindo nome, tipo do módulo biometria (tipo cadastrador mesa (BIO 3000), estado (ativo) e conexão módulo (conexão criada anteriormente)).

5. Cadastro de biometria

1. Entre no software *Administrador*, clique em *Usuários* e crie um usuário.
2. Abra o usuário criado e na aba *Biometria* clique em *Scanear digital*.
3. Selecione o módulo cadastrado anteriormente, selecione o dedo que será digitalizado e clique em *Scanear template*.
4. Irá aparecer a mensagem *Módulo pronto!* Pressione por 3 vezes o dedo no leitor e aguarde.
5. Após cadastrar a digital, a mensagem *Template scaneado com sucesso! prossiga com o processo de cadastro* retornará.

6. Observações

- » Para informações detalhadas, baixe o manual completo do produto no site www.automatiza.com.br.
- » O driver é automaticamente instalado com o software NetControl pacote 48.10.
- » Caso necessário, baixe o driver no site www.automatiza.com.br.
- » Compatível com software NetControl pacote 48.10 ou superior.
- » A porta 5001 deve estar liberada.

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
4. A garantia perderá sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Automatiza

Uma marca do Grupo Intelbras

Windows é uma marca registrada ou comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros países ou regiões.


fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0071

Contato: suporte@intelbras.com.br

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.automatiza.com.br