



- » Bandeja deslizante
- » Fácil acomodação das fibras
- » Fixação externa e interna do cabo
- » Adaptadores angulados
- » Parte frontal vazada

## Distribuidor Interno Óptico Deslizante



FIBRAS ÓPTICAS

PON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS



PASSIVOS ÓPTICOS

1 ano

GARANTIA

O Distribuidor Interno Óptico Deslizante da Intelbras oferece uma solução completa para o Provedor de Internet. Trouxemos para o mercado um DIO que possui parte frontal vazada e adaptadores angulados, possibilitando a passagem e conexão dos cordões de forma mais prática. Bandeja deslizante contendo 2 bandejas de fusão de até 24 fusões cada e podendo fixar o cabo multifibras tanto pela parte interna, via fixação do FRP, quanto pela parte externa lateral e traseira.

O DIO Intelbras também já acompanha tudo que é necessário para sua instalação, desde kit de acessórios com tubetes, abraçadeiras plásticas e metálicas, porca gaiola e tubos de passagem, assim como todos os Adaptadores SC/APC e Pigtaills necessários.

Além das principais funcionalidades do DIO, nossa bandeja é capaz de armazenar no mesmo espaço de uma fusão, um Splitter FBT (desbalanceado) e dessa forma dimensionando seu projeto desde seu Data Center.

### Modelos disponíveis




**DIO 24FO D**

**(1U)**



**DIO 48FO D**

**(2U)**



**DIO 72FO D**

**(3U)**

## Especificações Técnicas

DIO Deslizante	DIO 24FO D	DIO 48FO D	DIO 72FO D
<b>Altura</b>	45mm (1U)	89mm (2U)	134mm (3U)
<b>Largura</b>	436 mm		
<b>Profundidade</b>	335 mm		
<b>Espessura</b>	Chapa metálica 1,2mm		
<b>Material do Corpo do Produto</b>	Aço SPCC		
<b>Pintura</b>	Eletrostática preta		
<b>Acessórios inclusos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 adaptadores SC/APC</li> <li>• 24 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC</li> <li>• 2 bandejas de fusão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 adaptadores SC/APC</li> <li>• 48 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC</li> <li>• 4 bandejas de fusão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 adaptadores SC/APC</li> <li>• 72 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC</li> <li>• 6 bandejas de fusão</li> </ul>
<b>Assessórios de montagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual/Guia rápido</li> <li>• 24 tubetes</li> <li>• 1 tubos de passagem de 2,5m</li> <li>• 4 abraçadeiras metálicas Inox</li> <li>• 4 abraçadeiras plásticas grandes</li> <li>• 18 abraçadeiras plásticas pequenas</li> <li>• 4 kits porca gaiola <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 parafusos M6</li> <li>• 4 arruelas de pressão Inox</li> <li>• 4 arruelas plásticas</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual/Guia rápido</li> <li>• 48 tubetes</li> <li>• 1 tubos de passagem de 5,0m</li> <li>• 8 abraçadeiras metálicas Inox</li> <li>• 8 abraçadeiras plásticas grandes</li> <li>• 36 abraçadeiras plásticas pequenas</li> <li>• 4 kits porca gaiola <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 parafusos M6</li> <li>• 4 arruelas de pressão Inox</li> <li>• 4 arruelas plásticas</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual/Guia rápido</li> <li>• 72 tubetes</li> <li>• 1 tubos de passagem de 7,5m</li> <li>• 12 abraçadeiras metálicas Inox</li> <li>• 12 abraçadeiras plásticas grandes</li> <li>• 54 abraçadeiras plásticas pequenas</li> <li>• 8 kits porca gaiola <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 parafusos M6</li> <li>• 8 arruelas de pressão Inox</li> <li>• 8 arruelas plásticas</li> </ul> </li> </ul>
<b>Capacidade de fusões</b>	Até 24 fusões em cada bandeja de fusão (2 bandejas)	Até 24 fusões em cada bandeja de fusão (4 bandejas)	Até 24 fusões em cada bandeja de fusão (6 bandejas)
<b>Capacidade de Splitter PLC</b>	Até 3 splitters em cada bandeja de fusão (2 bandejas)	Até 3 splitters em cada bandeja de fusão (4 bandejas)	Até 3 splitters em cada bandeja de fusão (6 bandejas)
<b>Ambiente de instalação</b>	Interno (Rack com 19')		
<b>Tipo de Cabo</b>	Cabos Ópticos		
<b>Tipo de Fibra</b>	SM (Single Mode)		
<b>Tipo de Conector</b>	SC (Standard Connector)		
<b>Tipo de Polimento</b>	APC (Angled Physical Contact)		

## Observações sobre o uso

- » Remova a tampa de proteção apenas no momento do uso.
- » Observe o raio mínimo de curvatura do cabo.
- » Nunca direcione a extremidade da fibra óptica para os olhos. A radiação óptica pode ser prejudicial.

