

Videoproteiro Wi-Fi

Allo w5+

O Allo w5+ oferece a solução completa em um Videoproteiro Wi-Fi. Com ele é possível atender, visualizar e abrir a porta às suas visitas de qualquer lugar do mundo pelo aplicativo Allo.



- » Abertura de fechadura pelo App Intelbras Allo
- » Alimentação por baterias recarregáveis
- » Detecção de movimento
- » Gravação de foto e vídeo
- » Visualização noturna

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de imagem	1/3" CMOS
Pixel	2.0 Mega
Padrão de compressão de vídeo	H.264 32Kbps~2Mbps
Áudio	Full duplex áudio
Ângulo de visão	140°
Visão noturna	LED com ICR

Imagem

Resolução	HD/SD
Máxima resolução	1920 × 1080
Frame rate	1~25 por segundo

Wi-fi

Antena	Interna
Padrão	IEEE802.11b/g/n
Protocolo de comunicação	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Frequência de operação	2,4 GHz
Protocolo de segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Campainha sem fio

Alimentação	100~240 Vac
Frequência de comunicação	433,92 MHz
Modulação	OOK
Timbre	4 opções
Ajuste de volume	3 opções
Sincronismo	Máximo 8 dispositivos
Protocolo	Proprietário Intelbras
Dimensões (L × A × P)	74 × 74 × 84 mm

Relé sem fio

Alimentação	12 Vdc ou 100~240 Vac
Frequência de comunicação	433,92 MHz
Modulação	OOK
Terminais de saída	C, NA e NF
Tensão / Corrente máxima de saída	250 V / 3A
Tempo de pulso do relé	500 ms
Sincronismo	Máximo 8 dispositivos
Protocolo	Proprietário Intelbras
Dimensões (L x A x P)	51 x 66 x 21 mm

Geral

Temperatura de operação alimentação	-20 °C a 50 °C
Umidade	90%
Alimentação principal	2x pilha 18650 3350mA
Autonomia	4 meses (5 chamadas/ dia, média de 1 minuto por chamada)
Alimentação auxiliar	12~24 Vdc
Alimentação USB	5 Vdc
Consumo de energia	4 mW Standby / 3 W em uso
Dimensões (L x A x P)	Externa: 61 x 133 x 26 mm
Armazenamento	Suporta cartão micro- SD: espaço mín. 8 GB e máx. 128 GB. Recomenda-se cartões classe 10
Alcance do sensor de movimento	3 m
Índice de proteção	IP54
Frequência de comunicação com acessórios	433,92 MHz
Modulação	OOK



Controle na palma da mão: conectividade Wi-Fi via aplicativo Intelbras Allo. Atenda ao visitante a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo.



Campainha sem fio: para ter mais uma opção de ser avisado ao receber uma visita, o w5+ acompanha a campainha sem fio.



Abertura de fechaduras remotamente: a solução já acompanha o relé sem fio XR1 para a praticidade de abrir a fechadura ao visitante via aplicativo Intelbras Allo.



Plug & Play: a alimentação é feita por duas baterias recarregáveis. É só conectá-las, configurar o app e usar por até 4 meses.