

## Controles de Acesso SENHA LIGHT



### Sobre o SENHA LIGHT

O Controle de acesso SENHA LIGHT Automatiza foi desenvolvido para ser utilizado com sistemas de segurança substituindo as chaves e outros dispositivos de controle. Opera controlando o acesso através de senhas.

### Características

- Cadastro de até 64 Usuários;
- Teclado numérico com sinalização especial para a utilização por pessoas com deficiência visual, padrão ABNT 9050:2004;
- Possui usuário com perfil capaz de incluir, alterar ou excluir os demais usuários individualmente;
- Possui memória não volátil (não apaga por falta de fornecimento de energia);
- Adaptável a fechaduras eletroímãs ou eletromecânicas e a todos os tipos de interfonos;
- Aciona a fechadura somente após a digitação de senha correta;
- Tem comunicação via *software*.

### Especificações

- Tensão: 12VCC
- Tensão da pilha: 3VCC (2 pilhas AA)
- Corrente em 12VCC: 6mA
- Corrente com pilha: 80uA
- Potência Máxima em 12V: 0,072W
- Potência média com pilha: 0,00024W
- Capacidade do relé de carga: 1A/24VCC
- Dimensões terminal: 120 x 95 x 30 mm (A x L x P)
- Temperatura de Trabalho: 0 a 40°C
- Interfaces de comunicação: RS232
- Número máximo de usuários: 64



## Exemplo de Instalação

